

Priză inteligentă gosund SP1-C

Pachet de produse

1. Smart Socket
2. Manual de utilizare

Instalare priză în aplicația Gosund/ HomeKit

1. Asigurați-vă că priză este conectată la energia electrică. Apoi deschideți aplicația Gosund/ HomeKit, apăsați pe "Adăuga dispozitiv" sau pe "+" din dreapta sus al paginii și selectați priză.
2. Apăsați lung pe butonul ON/OFF al prizei timp de 5 secunde până când indicatorul de lumină clipește rapid.
3. Asigurați-vă că indicatorul de lumină clipește rapid și apoi confirmați în aplicație.
4. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți corect parola și apoi confirmați.
5. Așteptați până când configurarea s-a finalizat, apoi apăsați "Terminat".

1. Indicator LED

Stare Wi-Fi / alimentare

Apăsați rapid pentru a porni/opri.

Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 5 secunde pentru resetare din fabrică.

2. Buton de pornire/resetare

SP1-C trebuie eliminat din Home APP și apoi adăugat înapoi **din nou.**

Indicator de stare LED

Stare

Indicator LEDor

Căutați Wi-Fi

Albastru clipind rapid

Adăugarea unui dispozitiv

Albastru clipind încet

A dispozitiv adăugat cu succes

Roșu care clipește încet de 5 ori

Descoperirea unui dispozitiv

Roșu care clipește încet de 5 ori

Conectat la Wi-Fi (Outlet On)

Rămâne albastru

Conectat la Wi-Fi (Outlet Off)

Indicatorul LED rămâne stins

Deconectat de la Wi-Fi

Roșu clipește rapid

Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde, apoi roșu clipește o dată,

OTA în curs de desfășurare

Albastru clipind rapid

Roșu care clipește încet

OTA gata

Roșu clipește rapid de 4 ori

Parametrii

- **Intrare:** 230V ~ 50/60Hz 16A Max.
- **ieșire:** 3680 W max.
- **Temperatura de lucru:** 0 ° C-35 ° C
- **Frecvența Wi-Fi:** 2.4GHz

Restabiliti conexiunea

Alimentați priza, țineți apăsat Comutatorul/Asocierea timp de 5 secunde și eliberați-l când priza începe să clipească rapid, resetarea are succes. Când priza se află într-un mediu de rețea nou, trebuie să restabiliți setările din fabrică și apoi să vă reconectați la rețea.

Avertismente și precauții

Important!

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Nu utilizați acest produs în medii umede sau în aer liber. Este doar pentru uz interior.
- Nu așezați acest produs lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, sobe sau calorifere.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, șocuri puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul și cereți ajutor de la profesioniști autorizați pentru defecțiunea dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul când nu mai funcționează corect sau este vizibil deteriorat.
- Nu depozitați dispozitivul pentru perioade lungi de timp în condiții de mediu nefavorabile.
- Nu introduceți dispozitivul în altul.
- Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, cum ar fi alcoolul sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau chiar pot afecta funcționarea produsului.
- Notă: Imaginea prezentată în manual este doar orientativă. Dacă există o neconcordanță între imagine și produsul real, produsul real va prevala.

Adăugați accesorii

Pentru a adăuga un accesoriu la aplicația Acasă, utilizați iPhone, iPad sau iPod touch. Nu puteți adăuga accesorii la aplicația Acasă pe Mac. Înainte de a vă configura accesoriul, verificați mai întâi aceste lucruri:

- Asigurați-vă că este pornit și în apropiere.
- Verificați manualul accesoriului pentru a vedea dacă are nevoie de hardware suplimentar pentru a funcționa cu HomeKit.

Apoi urmați acești pași:

1. Deschideți aplicația HomeKit Acasă și atingeți Adăugați accesoriu O sau+.
2. Utilizați camera de pe iPhone, iPad sau iPod touch pentru a scana codul QR din manualul de utilizare
3. Când apare accesoriul dvs., selectați-l. Dacă vi se solicită să adăugați informațiile rețelei adăugate.
4. Denumiți priza și atribuiți-o pentru a vă ajuta să o identificați în aplicația HomeKit și să îl controlați cu Siri.
5. Atingeți Următorul, apoi atingeți Terminat. Unele prize, difuzoare și televizoare inteligente ar putea necesita actualizări de software sau configurare suplimentară

Dacă nu puteți adăuga priza

Actualizați-vă iPhone, iPad sau iPod touch la cea mai recentă versiune de iOS sau iPadOS. Pentru a vă folosi și a gestiona aplicația HomeKit pe toate dispozitivele dvs., conectați-vă la iCloud cu ID-ul Apple pe fiecare dispozitiv. Apoi activați Brelocul iCloud și Acasă în Setări iCloud. **restabili** Porniți alimentarea, apăsați comutatorul/împerecherea timp de 5 secunde și eliberați-l când priza începe să clipească rapid, resetarea este reușită. Când priza se află într-un mediu de rețea nou, trebuie să restabiliți setările din fabrică și apoi să vă reconectați la rețea.

Procedura de actualizare a firmware-ului SP1-C

1. SP1-C își actualizează firmware-ul automat.
2. Odată ce SP1-C este conectat la internet, acesta va verifica și descărca cel mai recent firmware.
3. Noul firmware va intra în vigoare după următoarea pornire. În timpul actualizării firmware-ului SP1-C, luminile roșii clipească încet.
4. Când SP1-C se actualizează cu succes, luminile roșii clipească rapid de 4 ori.

După vânzare

Toate produsele vin cu o garanție limitată de 24 luni de la data achiziției.